

三菱電機(股) J2系列用電纜線

▼ 編碼器電纜線結線圖 一覽表

SVEM-J2HC1			SVEM-J2HC2		
放大器側 (HA)			馬達側 (HM)		
訊號名	線色	腳針編號	腳針編號	線色	馬達側 (HM)
P5	白	19	7	白,紅	
LG	白/黑	11			
P5	紅	20			
LG	紅/黑	12			
P5		18			
LG		2			
MR	綠	7	8	白/黑/紅/黑/藍	
MRR	綠/黑	17	1	綠	
MD	黃	6	2	綠/黑	
MDR	黃/黑	16	4	黃	
BAT	褐	9	5	黃/黑	
LG	褐/黑	1	3	褐	
SD	屏蔽	板	9	屏蔽	

SVEM-J2HC1L			SVEM-J2HC2L		
放大器側 (HA)			馬達側 (HM)		
訊號名	線色	腳針編號	腳針編號	線色	馬達側 (HM)
P5	白,黃	19	7	綠,白,黃,紅	
LG	白/黑,黃/黑	11			
P5	紅	20			
LG	紅/黑	12			
P5	綠	18	8	白/黑/紅/黑/藍	
LG	綠/黑	2	1	褐	
MR	褐	7	2	褐/黑	
MRR	褐/黑	17	4	藍	
MD	藍	6	5	藍/黑	
MDR	藍/黑	16	3	灰	
BAT	灰	9	9	屏蔽	
LG	灰/黑	1			
SD	屏蔽	板			