

東方馬達（股）5相步進用電子配線

▼ 馬達中繼/電源/訊號/電子配線結線圖

STPO-LCS4

51103-0500

Pin	線色
1	藍
2	紅
3	橘
4	綠
5	黑

STPO-LCS2

171822-5

Pin	線色
1	藍
2	紅
3	橘
4	綠
5	黑

STPO-LCS1

1-171822-2

Pin	線色
1	綠
2	黑
3	藍
4	紅
5	黃
6	白

STSO-LCS4

51103-1200

Pin	線色
1	褐
2	紅
3	橘
4	黃
5	綠
6	藍

Pin	線色
7	紫
8	灰
9	白
10	黑
11	褐
12	紅

STSO-LCS2

1-171822-0

Pin	線色
1	褐
2	紅
3	橘
4	黃
5	綠

Pin	線色
6	藍
7	紫
8	灰
9	白
10	黑

STSO-LCS1

1-171822-6

Pin	線色
1	褐
2	紅
3	橘
4	黃
5	綠
6	藍

Pin	線色
7	紫
8	灰
9	白
10	黑
11	褐
12	紅

STAO-LCS4

51103-0200

Pin	線色
1	紅
2	黑

STAO-LCS2

0-171822-3

Pin	線色
1	紅
2	黑
3	—

山洋電氣（股）步進系統用電子配線

▼ 馬達電子配線結線圖

STPS-FSPF

1-178128-6

從結線面視電路編號

線色 (A電纜線)	Pin	編號 (B電纜線)	Pin
黑	1	1	1
紅	2	2	2
褐	3	3	3
黃	4	4	4
白	5	5	5
綠	6	YG	6

STPS-PBC

1-1318119-3

從結線面視電路編號

螺絲起子側 (HD)

線色	訊號	Pin
藍	A相	A1
橘	A相	B1
紅	B相	A2
黃	B相	B2
白	制動器+	A3
黑	制動器—	B3

馬達側 (HM)

Pin	訊號	線色
A1	A相	藍
B1	A相	橘
A2	B相	紅
B2	B相	黃
A3	制動器+	白
B3	制動器—	黑