

▼ 對應歐姆龍CS系列電纜線 腳針分配 (標識軟管印字) 圖

CS1W-ID231用		CS1W-ID261用		CS1W-ID291用	
GPN-CS26Y/GPN-CS26T		GPN-CS27Y/GPN-CS27T		GPN-CS28Y/GPN-CS28T	
(訂製No) X-PLC0154		(訂製No) X-PLC0155		(訂製No) X-PLC0156	
輸入連結器		輸入連結器1		輸入連結器2	
訊號名	B A 訊號名	訊號名 B A 訊號名	訊號名 A B 訊號名	訊號名 B A 訊號名	訊號名 A B 訊號名
COM1_B	20 20 COM0_B	COM1_B	20 20 COM0_B	COM1_B	20 20 COM0_B
15.B	17 17 15.A	15.B	17 17 15.A	15.B	17 17 15.A
14.B	16 16 14.A	14.B	16 16 14.A	14.B	16 16 14.A
13.B	15 15 13.A	13.B	15 15 13.A	13.B	15 15 13.A
12.B	14 14 12.A	12.B	14 14 12.A	12.B	14 14 12.A
11.B	13 13 11.A	11.B	13 13 11.A	11.B	13 13 11.A
10.B	12 12 10.A	10.B	12 12 10.A	10.B	12 12 10.A
9.B	11 11 9.A	9.B	11 11 9.A	9.B	11 11 9.A
8.B	10 10 8.A	8.B	10 10 8.A	8.B	10 10 8.A
COM1_A	9 9 COM0_A	COM1_A	9 9 COM0_A	COM1_A	9 9 COM0_A
7.B	8 8 7.A	7.B	8 8 7.A	7.B	8 8 7.A
6.B	7 7 6.A	6.B	7 7 6.A	6.B	7 7 6.A
5.B	6 6 5.A	5.B	6 6 5.A	5.B	6 6 5.A
4.B	5 5 4.A	4.B	5 5 4.A	4.B	5 5 4.A
3.B	4 4 3.A	3.B	4 4 3.A	3.B	4 4 3.A
2.B	3 3 2.A	2.B	3 3 2.A	2.B	3 3 2.A
1.B	2 2 1.A	1.B	2 2 1.A	1.B	2 2 1.A
0.B	1 1 0.A	0.B	1 1 0.A	0.B	1 1 0.A
FCN公端40芯		FCN公端40芯		FCN公端40芯	

CS1W-OD231用		CS1W-OD232用		CS1W-OD261用	
GPN-CS29Y/GPN-CS29T		GPN-CS32Y/GPN-CS32T		GPN-CS33Y/GPN-CS33T	
(訂製No) X-PLC0159		(訂製No) X-PLC0160		(訂製No) X-PLC0161	
輸出連結器		輸出連結器		輸出連結器1	
訊號名	B A 訊號名	訊號名 B A 訊號名	訊號名 A B 訊號名	訊號名 B A 訊號名	訊號名 A B 訊號名
+V_D	20 20 +V_B	COM1(+V)_B	20 20 COM0(+V)_B	+V_D	20 20 +V_B
COM1_B	19 19 COM0_B	OV	19 19 OV	COM1_B	19 19 COM0_B
15.B	18 18 15.A	15.B	18 18 15.A	15.B	18 18 15.A
14.B	17 17 14.A	14.B	17 17 14.A	14.B	17 17 14.A
13.B	16 16 13.A	13.B	16 16 13.A	13.B	16 16 13.A
12.B	15 15 12.A	12.B	15 15 12.A	12.B	15 15 12.A
11.B	14 14 11.A	11.B	14 14 11.A	11.B	14 14 11.A
10.B	13 13 10.A	10.B	13 13 10.A	10.B	13 13 10.A
9.B	12 12 9.A	9.B	12 12 9.A	9.B	12 12 9.A
8.B	11 11 8.A	8.B	11 11 8.A	8.B	11 11 8.A
+V_C	10 10 +V_A	COM1(+V)_A	10 10 COM0(+V)_A	+V_C	10 10 +V_A
COM1_A	9 9 COM0_A	OV	9 9 OV	COM1_A	9 9 COM0_A
7.B	8 8 7.A	7.B	8 8 7.A	7.B	8 8 7.A
6.B	7 7 6.A	6.B	7 7 6.A	6.B	7 7 6.A
5.B	6 6 5.A	5.B	6 6 5.A	5.B	6 6 5.A
4.B	5 5 4.A	4.B	5 5 4.A	4.B	5 5 4.A
3.B	4 4 3.A	3.B	4 4 3.A	3.B	4 4 3.A
2.B	3 3 2.A	2.B	3 3 2.A	2.B	3 3 2.A
1.B	2 2 1.A	1.B	2 2 1.A	1.B	2 2 1.A
0.B	1 1 0.A	0.B	1 1 0.A	0.B	1 1 0.A
FCN公端40芯		FCN公端40芯		FCN公端40芯	

CS1W-OD262用		CS1W-OD291用	
GPN-CS35Y/GPN-CS35T		GPN-CS36Y/GPN-CS36T	
(訂製No) X-PLC0163		(訂製No) X-PLC0164	
輸出連結器1		輸出連結器2	
訊號名	B A 訊號名	訊號名 A B 訊號名	訊號名 A B 訊號名
COM1(+V)_B	20 20 COM0(+V)_B	0.A	1 1 0.B
OV_D	19 19 OV_B	1.A	2 2 1.B
15.B	18 18 15.A	2.A	3 3 2.B
14.B	17 17 14.A	3.A	4 4 3.B
13.B	16 16 13.A	4.A	5 5 4.B
12.B	15 15 12.A	5.A	6 6 5.B
11.B	14 14 11.A	6.A	7 7 6.B
10.B	13 13 10.A	7.A	8 8 7.B
9.B	12 12 9.A	COM2_A	9 9 COM3_A
8.B	11 11 8.A	+V_A	10 10 +V_C
COM1(+V)_A	10 10 COM0(+V)_A	8.A	11 11 8.B
OV_C	9 9 OV_A	9.A	12 12 9.B
7.B	8 8 7.A	10.A	13 13 10.B
6.B	7 7 6.A	11.A	14 14 11.B
5.B	6 6 5.A	12.A	15 15 12.B
4.B	5 5 4.A	13.A	16 16 13.B
3.B	4 4 3.A	14.A	17 17 14.B
2.B	3 3 2.A	15.A	18 18 15.B
1.B	2 2 1.A	COM2_B	19 19 COM3_B
0.B	1 1 0.A	+V_B	20 20 +V_D
FCN公端40芯		FCN公端40芯	

CS1W-OD291用	
—	
(訂製No) X-PLC0165	(訂製No) X-PLC0166
輸出連結器1	
訊號名	B A 訊號名
+V_C	28 28 COM_C
15.C	27 27 15.C
14.C	26 26 14.C
13.C	25 25 13.C
12.C	24 24 12.C
11.C	23 23 11.C
10.C	22 22 10.C
9.C	21 21 9.C
8.C	20 20 8.C
+V_B	19 19 COM_B
15.B	18 18 15.B
14.B	17 17 14.B
13.B	16 16 13.B
12.B	15 15 12.B
11.B	14 14 11.B
10.B	13 13 10.B
9.B	12 12 9.B
8.B	11 11 8.B
+V_A	10 10 COM_A
15.A	9 9 15.A
14.A	8 8 14.A
13.A	7 7 13.A
12.A	6 6 12.A
11.A	5 5 11.A
10.A	4 4 10.A
9.A	3 3 9.A
8.A	2 2 8.A
1	1 0.A
FCN公端56芯	

CS1W-OD291用	
—	
(訂製No) X-PLC0165	(訂製No) X-PLC0166
輸出連結器2	
訊號名	A B 訊號名
0.A	1 1 0.A
1.A	2 2 1.A
2.A	3 3 2.A
3.A	4 4 3.A
4.A	5 5 4.A
5.A	6 6 5.A
6.A	7 7 6.A
7.A	8 8 7.A
COM_A	9 9 COM_B
8.A	10 10 8.A
9.A	11 11 9.A
10.A	12 12 10.A
11.A	13 13 11.A
12.A	14 14 12.A
13.A	15 15 13.A
14.A	16 16 14.A
15.A	17 17 15.A
COM2_B	18 18 COM3_B
+V_B	19 19 +V_D
20	20 20
FCN公端56芯	

* 請於型號末尾附上訂製No進行購買。(請至商品頁面確認型號)

* 為區分同訊號名,訊號名與PLC製造商手冊中的訊號名有所差異,請務必確認後購買。

無訊號名的腳針無法連接。本公司根據電纜線所需腳針數對電纜線進行選定。

▼ 對應歐姆龍CS系列電纜線 腳針分配 (標識軟管印字) 圖

CS1W-OD292用			
—		—	
(訂製NO) X-PLC0167		(訂製NO) X-PLC0168	
輸出連結器1		輸出連結器2	
訊號名	B A	訊號名	A B
OV.C	26 26	0.A	1 1
15.C	27 27	1.A	2 2
14.C	28 28	2.A	3 3
13.C	24 24	3.A	4 4
12.C	23 23	4.A	5 5
11.C	22 22	5.A	6 6
10.C	21 21	6.A	7 7
9.C	20 20	7.A	8 8
8.C	19 19	COM.A	9 9
OV.B	18 18	0.B	10 10
15.B	17 17	1.B	11 11
14.B	16 16	2.B	12 12
13.B	15 15	3.B	13 13
12.B	14 14	4.B	14 14
11.B	13 13	5.B	15 15
10.B	12 12	6.B	16 16
9.B	11 11	7.B	17 17
8.B	10 10	COM.B	18 18
OV.A	9 9	0.C	19 19
15.A	8 8	1.C	20 20
14.A	7 7	2.C	21 21
13.A	6 6	3.C	22 22
12.A	5 5	4.C	23 23
11.A	4 4	5.C	24 24
10.A	3 3	6.C	25 25
9.A	2 2	7.C	26 26
8.A	1 1	COM.C	27 27
			28 28
FCN公端56芯		FCN公端56芯	

CS1W-MD261用																																																																																							
GPN-CS37Y/GPN-CS37T		GPN-CS38Y/GPN-CS38T																																																																																					
(訂製NO)X-PLC0169		(訂製NO)X-PLC0170																																																																																					
輸入輸出連結器1		輸入輸出連結器2																																																																																					
訊號名	<table><tr><th>B</th><th>A</th></tr><tr><td>20</td><td>20</td></tr><tr><td>19</td><td>19</td></tr><tr><td>18</td><td>18</td></tr><tr><td>17</td><td>17</td></tr><tr><td>16</td><td>16</td></tr><tr><td>15</td><td>15</td></tr><tr><td>14</td><td>14</td></tr><tr><td>13</td><td>13</td></tr><tr><td>12</td><td>12</td></tr><tr><td>11</td><td>11</td></tr><tr><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>9</td><td>9</td></tr><tr><td>8</td><td>8</td></tr><tr><td>7</td><td>7</td></tr><tr><td>6</td><td>6</td></tr><tr><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr></table>	B	A	20	20	19	19	18	18	17	17	16	16	15	15	14	14	13	13	12	12	11	11	10	10	9	9	8	8	7	7	6	6	5	5	4	4	3	3	2	2	1	1	訊號名	<table><tr><th>B</th><th>A</th></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>6</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>7</td></tr><tr><td>8</td><td>8</td></tr><tr><td>9</td><td>9</td></tr><tr><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>11</td><td>11</td></tr><tr><td>12</td><td>12</td></tr><tr><td>13</td><td>13</td></tr><tr><td>14</td><td>14</td></tr><tr><td>15</td><td>15</td></tr><tr><td>16</td><td>16</td></tr><tr><td>17</td><td>17</td></tr><tr><td>18</td><td>18</td></tr><tr><td>19</td><td>19</td></tr><tr><td>20</td><td>20</td></tr></table>	B	A	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20
B	A																																																																																						
20	20																																																																																						
19	19																																																																																						
18	18																																																																																						
17	17																																																																																						
16	16																																																																																						
15	15																																																																																						
14	14																																																																																						
13	13																																																																																						
12	12																																																																																						
11	11																																																																																						
10	10																																																																																						
9	9																																																																																						
8	8																																																																																						
7	7																																																																																						
6	6																																																																																						
5	5																																																																																						
4	4																																																																																						
3	3																																																																																						
2	2																																																																																						
1	1																																																																																						
B	A																																																																																						
1	1																																																																																						
2	2																																																																																						
3	3																																																																																						
4	4																																																																																						
5	5																																																																																						
6	6																																																																																						
7	7																																																																																						
8	8																																																																																						
9	9																																																																																						
10	10																																																																																						
11	11																																																																																						
12	12																																																																																						
13	13																																																																																						
14	14																																																																																						
15	15																																																																																						
16	16																																																																																						
17	17																																																																																						
18	18																																																																																						
19	19																																																																																						
20	20																																																																																						
COM1_B	COM0_B	COM2_A	COM3_A																																																																																				
15_B	15_A	12_A	12_B																																																																																				
14_B	14_A	11_A	11_B																																																																																				
13_B	13_A	10_A	10_B																																																																																				
12_B	12_A	9_A	9_B																																																																																				
11_B	11_A	8_A	8_B																																																																																				
10_B	10_A	7_A	7_B																																																																																				
9_B	9_A	6_A	6_B																																																																																				
8_B	8_A	5_A	5_B																																																																																				
+V_C	+V_A	4_B	4_A																																																																																				
COM1_A	COM0_A	3_B	3_A																																																																																				
7_B	7_A	2_B	2_A																																																																																				
6_B	6_A	1_B	1_A																																																																																				
5_B	5_A	0_B	0_A																																																																																				
4_B	4_A																																																																																						
3_B	3_A																																																																																						
2_B	2_A																																																																																						
1_B	1_A																																																																																						
0_B	0_A																																																																																						

FCN公端40芯		FCN公端40芯	
----------	--	----------	--

CS1W-MD262用			
GPN-CS39Y/GPN-CS39T		GPN-CS42Y/GPN-CS42T	
(訂製NO)X-PLC0171		(訂製NO)X-PLC0172	
輸入輸出連結器1		輸入輸出連結器2	
訊號名	B	A	訊號名
COM1(+V).B	20	20	COM1(+V).B
OV.D	19	19	OV.B
15.B	18	18	15.A
14.B	17	17	14.A
13.B	16	16	13.A
12.B	15	15	12.A
11.B	14	14	11.A
10.B	13	13	10.A
9.B	12	12	9.A
8.B	11	11	8.A
COM1(+V).A	10	10	COM0(+V).A
OV.C	9	9	OV.A
7.B	8	8	7.A
6.B	7	7	6.A
5.B	6	6	5.A
4.B	5	5	4.A
3.B	4	4	3.A
2.B	3	3	2.A
1.B	2	2	1.A
0.B	1	1	0.A

訊號名	A	B	訊號名
0.A	1	1	0.B
1.A	2	2	1.B
2.A	3	3	2.B
3.A	4	4	3.B
4.A	5	5	4.B
5.A	6	6	5.B
6.A	7	7	6.B
7.A	8	8	7.B
COM2.A	9	9	COM3.A
8.A	10	10	8.B
9.A	11	11	9.B
10.A	12	12	10.B
11.A	13	13	11.B
12.A	14	14	12.B
13.A	15	15	13.B
14.A	16	16	14.B
15.A	17	17	15.B
COM2.B	18	18	COM3.B
	19	19	
	20	20	





| FCN公端40芯 | | FCN公端40芯 | |



CS1W-MD291用																																																																																																																																																																																																																																					
(訂製NO)X-PLC0173	(訂製NO)X-PLC0174																																																																																																																																																																																																																																				
輸入輸出連結器1	輸入輸出連結器2																																																																																																																																																																																																																																				
<table><tr><td>訊號名</td><td>B</td><td>A</td><td>訊號名</td></tr><tr><td>+V.C</td><td>27</td><td>27</td><td>COM.C</td></tr><tr><td>15.C</td><td>26</td><td>26</td><td>7.C</td></tr><tr><td>14.C</td><td>25</td><td>25</td><td>6.C</td></tr><tr><td>13.C</td><td>24</td><td>24</td><td>5.C</td></tr><tr><td>12.C</td><td>23</td><td>23</td><td>4.C</td></tr><tr><td>11.C</td><td>22</td><td>22</td><td>3.C</td></tr><tr><td>10.C</td><td>21</td><td>21</td><td>2.C</td></tr><tr><td>9.C</td><td>20</td><td>20</td><td>1.C</td></tr><tr><td>8.C</td><td>19</td><td>19</td><td>0.C</td></tr><tr><td>+V.B</td><td>18</td><td>18</td><td>COM.B</td></tr><tr><td>15.B</td><td>17</td><td>17</td><td>7.B</td></tr><tr><td>14.B</td><td>16</td><td>16</td><td>6.B</td></tr><tr><td>13.B</td><td>15</td><td>15</td><td>5.B</td></tr><tr><td>12.B</td><td>14</td><td>14</td><td>4.B</td></tr><tr><td>11.B</td><td>13</td><td>13</td><td>3.B</td></tr><tr><td>10.B</td><td>12</td><td>12</td><td>2.B</td></tr><tr><td>9.B</td><td>11</td><td>11</td><td>1.B</td></tr><tr><td>8.B</td><td>10</td><td>10</td><td>0.B</td></tr><tr><td>+V.A</td><td>9</td><td>9</td><td>COM.A</td></tr><tr><td>15.A</td><td>8</td><td>8</td><td>7.A</td></tr><tr><td>14.A</td><td>7</td><td>7</td><td>6.A</td></tr><tr><td>13.A</td><td>6</td><td>6</td><td>5.A</td></tr><tr><td>12.A</td><td>5</td><td>5</td><td>4.A</td></tr><tr><td>11.A</td><td>4</td><td>4</td><td>3.A</td></tr><tr><td>10.A</td><td>3</td><td>3</td><td>2.A</td></tr><tr><td>9.A</td><td>2</td><td>2</td><td>1.A</td></tr><tr><td>8.A</td><td>1</td><td>1</td><td>0.A</td></tr></table>	訊號名	B	A	訊號名	+V.C	27	27	COM.C	15.C	26	26	7.C	14.C	25	25	6.C	13.C	24	24	5.C	12.C	23	23	4.C	11.C	22	22	3.C	10.C	21	21	2.C	9.C	20	20	1.C	8.C	19	19	0.C	+V.B	18	18	COM.B	15.B	17	17	7.B	14.B	16	16	6.B	13.B	15	15	5.B	12.B	14	14	4.B	11.B	13	13	3.B	10.B	12	12	2.B	9.B	11	11	1.B	8.B	10	10	0.B	+V.A	9	9	COM.A	15.A	8	8	7.A	14.A	7	7	6.A	13.A	6	6	5.A	12.A	5	5	4.A	11.A	4	4	3.A	10.A	3	3	2.A	9.A	2	2	1.A	8.A	1	1	0.A	<table><tr><td>訊號名</td><td>A</td><td>B</td><td>訊號名</td></tr><tr><td>0.A</td><td>1</td><td>1</td><td>8.A</td></tr><tr><td>1.A</td><td>2</td><td>2</td><td>9.A</td></tr><tr><td>2.A</td><td>3</td><td>3</td><td>10.A</td></tr><tr><td>3.A</td><td>4</td><td>4</td><td>11.A</td></tr><tr><td>4.A</td><td>5</td><td>5</td><td>12.A</td></tr><tr><td>5.A</td><td>6</td><td>6</td><td>13.A</td></tr><tr><td>6.A</td><td>7</td><td>7</td><td>14.A</td></tr><tr><td>7.A</td><td>8</td><td>8</td><td>15.A</td></tr><tr><td>COM1.A</td><td>9</td><td>9</td><td>0.B</td></tr><tr><td>8.B</td><td>10</td><td>10</td><td>8.B</td></tr><tr><td>9.B</td><td>11</td><td>11</td><td>9.B</td></tr><tr><td>10.B</td><td>12</td><td>12</td><td>10.B</td></tr><tr><td>11.B</td><td>13</td><td>13</td><td>11.B</td></tr><tr><td>12.B</td><td>14</td><td>14</td><td>12.B</td></tr><tr><td>13.B</td><td>15</td><td>15</td><td>13.B</td></tr><tr><td>14.B</td><td>16</td><td>16</td><td>14.B</td></tr><tr><td>15.B</td><td>17</td><td>17</td><td>15.B</td></tr><tr><td>COM1.B</td><td>18</td><td>18</td><td>0.C</td></tr><tr><td>19</td><td>19</td><td>19</td><td>8.C</td></tr><tr><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>9.C</td></tr><tr><td>21</td><td>21</td><td>21</td><td>10.C</td></tr><tr><td>22</td><td>22</td><td>22</td><td>11.C</td></tr><tr><td>23</td><td>23</td><td>23</td><td>12.C</td></tr><tr><td>24</td><td>24</td><td>24</td><td>13.C</td></tr><tr><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>14.C</td></tr><tr><td>26</td><td>26</td><td>26</td><td>15.C</td></tr><tr><td>27</td><td>27</td><td>27</td><td></td></tr><tr><td>28</td><td>28</td><td>28</td><td></td></tr></table>	訊號名	A	B	訊號名	0.A	1	1	8.A	1.A	2	2	9.A	2.A	3	3	10.A	3.A	4	4	11.A	4.A	5	5	12.A	5.A	6	6	13.A	6.A	7	7	14.A	7.A	8	8	15.A	COM1.A	9	9	0.B	8.B	10	10	8.B	9.B	11	11	9.B	10.B	12	12	10.B	11.B	13	13	11.B	12.B	14	14	12.B	13.B	15	15	13.B	14.B	16	16	14.B	15.B	17	17	15.B	COM1.B	18	18	0.C	19	19	19	8.C	20	20	20	9.C	21	21	21	10.C	22	22	22	11.C	23	23	23	12.C	24	24	24	13.C	25	25	25	14.C	26	26	26	15.C	27	27	27		28	28	28	
訊號名	B	A	訊號名																																																																																																																																																																																																																																		
+V.C	27	27	COM.C																																																																																																																																																																																																																																		
15.C	26	26	7.C																																																																																																																																																																																																																																		
14.C	25	25	6.C																																																																																																																																																																																																																																		
13.C	24	24	5.C																																																																																																																																																																																																																																		
12.C	23	23	4.C																																																																																																																																																																																																																																		
11.C	22	22	3.C																																																																																																																																																																																																																																		
10.C	21	21	2.C																																																																																																																																																																																																																																		
9.C	20	20	1.C																																																																																																																																																																																																																																		
8.C	19	19	0.C																																																																																																																																																																																																																																		
+V.B	18	18	COM.B																																																																																																																																																																																																																																		
15.B	17	17	7.B																																																																																																																																																																																																																																		
14.B	16	16	6.B																																																																																																																																																																																																																																		
13.B	15	15	5.B																																																																																																																																																																																																																																		
12.B	14	14	4.B																																																																																																																																																																																																																																		
11.B	13	13	3.B																																																																																																																																																																																																																																		
10.B	12	12	2.B																																																																																																																																																																																																																																		
9.B	11	11	1.B																																																																																																																																																																																																																																		
8.B	10	10	0.B																																																																																																																																																																																																																																		
+V.A	9	9	COM.A																																																																																																																																																																																																																																		
15.A	8	8	7.A																																																																																																																																																																																																																																		
14.A	7	7	6.A																																																																																																																																																																																																																																		
13.A	6	6	5.A																																																																																																																																																																																																																																		
12.A	5	5	4.A																																																																																																																																																																																																																																		
11.A	4	4	3.A																																																																																																																																																																																																																																		
10.A	3	3	2.A																																																																																																																																																																																																																																		
9.A	2	2	1.A																																																																																																																																																																																																																																		
8.A	1	1	0.A																																																																																																																																																																																																																																		
訊號名	A	B	訊號名																																																																																																																																																																																																																																		
0.A	1	1	8.A																																																																																																																																																																																																																																		
1.A	2	2	9.A																																																																																																																																																																																																																																		
2.A	3	3	10.A																																																																																																																																																																																																																																		
3.A	4	4	11.A																																																																																																																																																																																																																																		
4.A	5	5	12.A																																																																																																																																																																																																																																		
5.A	6	6	13.A																																																																																																																																																																																																																																		
6.A	7	7	14.A																																																																																																																																																																																																																																		
7.A	8	8	15.A																																																																																																																																																																																																																																		
COM1.A	9	9	0.B																																																																																																																																																																																																																																		
8.B	10	10	8.B																																																																																																																																																																																																																																		
9.B	11	11	9.B																																																																																																																																																																																																																																		
10.B	12	12	10.B																																																																																																																																																																																																																																		
11.B	13	13	11.B																																																																																																																																																																																																																																		
12.B	14	14	12.B																																																																																																																																																																																																																																		
13.B	15	15	13.B																																																																																																																																																																																																																																		
14.B	16	16	14.B																																																																																																																																																																																																																																		
15.B	17	17	15.B																																																																																																																																																																																																																																		
COM1.B	18	18	0.C																																																																																																																																																																																																																																		
19	19	19	8.C																																																																																																																																																																																																																																		
20	20	20	9.C																																																																																																																																																																																																																																		
21	21	21	10.C																																																																																																																																																																																																																																		
22	22	22	11.C																																																																																																																																																																																																																																		
23	23	23	12.C																																																																																																																																																																																																																																		
24	24	24	13.C																																																																																																																																																																																																																																		
25	25	25	14.C																																																																																																																																																																																																																																		
26	26	26	15.C																																																																																																																																																																																																																																		
27	27	27																																																																																																																																																																																																																																			
28	28	28																																																																																																																																																																																																																																			
FCN公端56芯	FCN公端56芯																																																																																																																																																																																																																																				



CS1W-MD292用																																																																																																																																																																																																																																					
(訂製NO) X-PLC0175	(訂製NO) X-PLC0176																																																																																																																																																																																																																																				
輸入輸出連結器1	輸入輸出連結器2																																																																																																																																																																																																																																				
<table><tr><td>訊號名</td><td>B</td><td>A</td><td>訊號名</td></tr><tr><td>OV.C</td><td>26</td><td>26</td><td>COM.C</td></tr><tr><td>15.C</td><td>27</td><td>27</td><td>7.C</td></tr><tr><td>14.C</td><td>28</td><td>28</td><td>6.C</td></tr><tr><td>13.C</td><td>24</td><td>24</td><td>5.C</td></tr><tr><td>12.C</td><td>23</td><td>23</td><td>4.C</td></tr><tr><td>11.C</td><td>22</td><td>22</td><td>3.C</td></tr><tr><td>10.C</td><td>21</td><td>21</td><td>2.C</td></tr><tr><td>9.C</td><td>20</td><td>20</td><td>1.C</td></tr><tr><td>8.C</td><td>19</td><td>19</td><td>0.C</td></tr><tr><td>OV.B</td><td>18</td><td>18</td><td>COM.B</td></tr><tr><td>15.B</td><td>17</td><td>17</td><td>7.B</td></tr><tr><td>14.B</td><td>16</td><td>16</td><td>6.B</td></tr><tr><td>13.B</td><td>15</td><td>15</td><td>5.B</td></tr><tr><td>12.B</td><td>14</td><td>14</td><td>4.B</td></tr><tr><td>11.B</td><td>13</td><td>13</td><td>3.B</td></tr><tr><td>10.B</td><td>12</td><td>12</td><td>2.B</td></tr><tr><td>9.B</td><td>11</td><td>11</td><td>1.B</td></tr><tr><td>8.B</td><td>10</td><td>10</td><td>0.B</td></tr><tr><td>OV.A</td><td>9</td><td>9</td><td>COM.A</td></tr><tr><td>15.A</td><td>8</td><td>8</td><td>7.A</td></tr><tr><td>14.A</td><td>7</td><td>7</td><td>6.A</td></tr><tr><td>13.A</td><td>6</td><td>6</td><td>5.A</td></tr><tr><td>12.A</td><td>5</td><td>5</td><td>4.A</td></tr><tr><td>11.A</td><td>4</td><td>4</td><td>3.A</td></tr><tr><td>10.A</td><td>3</td><td>3</td><td>2.A</td></tr><tr><td>9.A</td><td>2</td><td>2</td><td>1.A</td></tr><tr><td>8.A</td><td>1</td><td>1</td><td>0.A</td></tr></table>	訊號名	B	A	訊號名	OV.C	26	26	COM.C	15.C	27	27	7.C	14.C	28	28	6.C	13.C	24	24	5.C	12.C	23	23	4.C	11.C	22	22	3.C	10.C	21	21	2.C	9.C	20	20	1.C	8.C	19	19	0.C	OV.B	18	18	COM.B	15.B	17	17	7.B	14.B	16	16	6.B	13.B	15	15	5.B	12.B	14	14	4.B	11.B	13	13	3.B	10.B	12	12	2.B	9.B	11	11	1.B	8.B	10	10	0.B	OV.A	9	9	COM.A	15.A	8	8	7.A	14.A	7	7	6.A	13.A	6	6	5.A	12.A	5	5	4.A	11.A	4	4	3.A	10.A	3	3	2.A	9.A	2	2	1.A	8.A	1	1	0.A	<table><tr><td>訊號名</td><td>A</td><td>B</td><td>訊號名</td></tr><tr><td>0.A</td><td>1</td><td>1</td><td>8.A</td></tr><tr><td>1.A</td><td>2</td><td>2</td><td>9.A</td></tr><tr><td>2.A</td><td>3</td><td>3</td><td>10.A</td></tr><tr><td>3.A</td><td>4</td><td>4</td><td>11.A</td></tr><tr><td>4.A</td><td>5</td><td>5</td><td>12.A</td></tr><tr><td>5.A</td><td>6</td><td>6</td><td>13.A</td></tr><tr><td>6.A</td><td>7</td><td>7</td><td>14.A</td></tr><tr><td>7.A</td><td>8</td><td>8</td><td>15.A</td></tr><tr><td>COM.A</td><td>9</td><td>9</td><td>OV.A</td></tr><tr><td>0.B</td><td>10</td><td>10</td><td>8.B</td></tr><tr><td>1.B</td><td>11</td><td>11</td><td>9.B</td></tr><tr><td>2.B</td><td>12</td><td>12</td><td>10.B</td></tr><tr><td>3.B</td><td>13</td><td>13</td><td>11.B</td></tr><tr><td>4.B</td><td>14</td><td>14</td><td>12.B</td></tr><tr><td>5.B</td><td>15</td><td>15</td><td>13.B</td></tr><tr><td>6.B</td><td>16</td><td>16</td><td>14.B</td></tr><tr><td>7.B</td><td>17</td><td>17</td><td>15.B</td></tr><tr><td>COM.B</td><td>18</td><td>18</td><td>OV.B</td></tr><tr><td>0.C</td><td>19</td><td>19</td><td>8.C</td></tr><tr><td>1.C</td><td>20</td><td>20</td><td>9.C</td></tr><tr><td>2.C</td><td>21</td><td>21</td><td>10.C</td></tr><tr><td>3.C</td><td>22</td><td>22</td><td>11.C</td></tr><tr><td>4.C</td><td>23</td><td>23</td><td>12.C</td></tr><tr><td>5.C</td><td>24</td><td>24</td><td>13.C</td></tr><tr><td>6.C</td><td>25</td><td>25</td><td>14.C</td></tr><tr><td>7.C</td><td>26</td><td>26</td><td>15.C</td></tr><tr><td>COM.C</td><td>27</td><td>27</td><td>OV.C</td></tr><tr><td></td><td>28</td><td>28</td><td></td></tr></table>	訊號名	A	B	訊號名	0.A	1	1	8.A	1.A	2	2	9.A	2.A	3	3	10.A	3.A	4	4	11.A	4.A	5	5	12.A	5.A	6	6	13.A	6.A	7	7	14.A	7.A	8	8	15.A	COM.A	9	9	OV.A	0.B	10	10	8.B	1.B	11	11	9.B	2.B	12	12	10.B	3.B	13	13	11.B	4.B	14	14	12.B	5.B	15	15	13.B	6.B	16	16	14.B	7.B	17	17	15.B	COM.B	18	18	OV.B	0.C	19	19	8.C	1.C	20	20	9.C	2.C	21	21	10.C	3.C	22	22	11.C	4.C	23	23	12.C	5.C	24	24	13.C	6.C	25	25	14.C	7.C	26	26	15.C	COM.C	27	27	OV.C		28	28	
訊號名	B	A	訊號名																																																																																																																																																																																																																																		
OV.C	26	26	COM.C																																																																																																																																																																																																																																		
15.C	27	27	7.C																																																																																																																																																																																																																																		
14.C	28	28	6.C																																																																																																																																																																																																																																		
13.C	24	24	5.C																																																																																																																																																																																																																																		
12.C	23	23	4.C																																																																																																																																																																																																																																		
11.C	22	22	3.C																																																																																																																																																																																																																																		
10.C	21	21	2.C																																																																																																																																																																																																																																		
9.C	20	20	1.C																																																																																																																																																																																																																																		
8.C	19	19	0.C																																																																																																																																																																																																																																		
OV.B	18	18	COM.B																																																																																																																																																																																																																																		
15.B	17	17	7.B																																																																																																																																																																																																																																		
14.B	16	16	6.B																																																																																																																																																																																																																																		
13.B	15	15	5.B																																																																																																																																																																																																																																		
12.B	14	14	4.B																																																																																																																																																																																																																																		
11.B	13	13	3.B																																																																																																																																																																																																																																		
10.B	12	12	2.B																																																																																																																																																																																																																																		
9.B	11	11	1.B																																																																																																																																																																																																																																		
8.B	10	10	0.B																																																																																																																																																																																																																																		
OV.A	9	9	COM.A																																																																																																																																																																																																																																		
15.A	8	8	7.A																																																																																																																																																																																																																																		
14.A	7	7	6.A																																																																																																																																																																																																																																		
13.A	6	6	5.A																																																																																																																																																																																																																																		
12.A	5	5	4.A																																																																																																																																																																																																																																		
11.A	4	4	3.A																																																																																																																																																																																																																																		
10.A	3	3	2.A																																																																																																																																																																																																																																		
9.A	2	2	1.A																																																																																																																																																																																																																																		
8.A	1	1	0.A																																																																																																																																																																																																																																		
訊號名	A	B	訊號名																																																																																																																																																																																																																																		
0.A	1	1	8.A																																																																																																																																																																																																																																		
1.A	2	2	9.A																																																																																																																																																																																																																																		
2.A	3	3	10.A																																																																																																																																																																																																																																		
3.A	4	4	11.A																																																																																																																																																																																																																																		
4.A	5	5	12.A																																																																																																																																																																																																																																		
5.A	6	6	13.A																																																																																																																																																																																																																																		
6.A	7	7	14.A																																																																																																																																																																																																																																		
7.A	8	8	15.A																																																																																																																																																																																																																																		
COM.A	9	9	OV.A																																																																																																																																																																																																																																		
0.B	10	10	8.B																																																																																																																																																																																																																																		
1.B	11	11	9.B																																																																																																																																																																																																																																		
2.B	12	12	10.B																																																																																																																																																																																																																																		
3.B	13	13	11.B																																																																																																																																																																																																																																		
4.B	14	14	12.B																																																																																																																																																																																																																																		
5.B	15	15	13.B																																																																																																																																																																																																																																		
6.B	16	16	14.B																																																																																																																																																																																																																																		
7.B	17	17	15.B																																																																																																																																																																																																																																		
COM.B	18	18	OV.B																																																																																																																																																																																																																																		
0.C	19	19	8.C																																																																																																																																																																																																																																		
1.C	20	20	9.C																																																																																																																																																																																																																																		
2.C	21	21	10.C																																																																																																																																																																																																																																		
3.C	22	22	11.C																																																																																																																																																																																																																																		
4.C	23	23	12.C																																																																																																																																																																																																																																		
5.C	24	24	13.C																																																																																																																																																																																																																																		
6.C	25	25	14.C																																																																																																																																																																																																																																		
7.C	26	26	15.C																																																																																																																																																																																																																																		
COM.C	27	27	OV.C																																																																																																																																																																																																																																		
	28	28																																																																																																																																																																																																																																			
FCN公端56芯	FCN公端56芯																																																																																																																																																																																																																																				

CS1W-MD561用			
GPN-CS43Y/GPN-CS43T		GPN-CS44Y/GPN-CS44T	
(訂製NO)X-PLC0177		(訂製NO)X-PLC0178	
輸入輸出連結器1		輸入輸出連結器2	
訊號名	B	A	訊號名
+V.D	20 20	+V.B	0.B
COM1.B	19 19	COM0.B	1.B
15.B	18 18	15.A	2.B
14.B	17 17	14.A	3.B
13.B	16 16	13.A	4.B
12.B	15 15	12.A	5.B
11.B	14 14	11.A	6.B
10.B	13 13	10.A	7.B
9.B	12 12	9.A	COM3.A
8.B	11 11	8.A	8.B
+V.C	10 10	+V.A	9.B
COM1.A	9 9	COM0.A	10.B
7.B	8 8	7.A	11.B
6.B	7 7	6.A	12.B
5.B	6 6	5.A	13.B
4.B	5 5	4.A	14.B
3.B	4 4	3.A	15.B
2.B	3 3	2.A	COM3.B
1.B	2 2	1.A	18 18
0.B	1 1	0.A	19 19
			20 20
FCN公端40芯		FCN公端40芯	

* 請於型號末尾附上訂製NO進行購買。(請至商品頁面確認型號)
 * 為區分同訊號名,訊號名與PLC製造商手冊中的訊號名有所差異,請務必確認後購買。
 無訊號名的腳針無法連接。本公司根據電纜線所需腳針數對電纜線進行選定。

CS1W-NC113用		CS1W-NC133用		CS1W-NC213用		CS1W-NC233用	
GPN-CS77Y/GPN-CS77T		GPN-CS78Y/GPN-CS78T		GPN-CS79Y/GPN-CS79T		GPN-CS82Y/GPN-CS82T	
(訂製No) X-PLC0179		(訂製No) X-PLC0180		(訂製No) X-PLC0181		(訂製No) X-PLC0182	
輸入輸出連結器  * 本商品由於訊號名較為複雜，因此在標識軟管上印了連結器腳針編號。		輸入輸出連結器  * 本商品由於訊號名較為複雜，因此在標識軟管上印了連結器腳針編號。		輸入輸出連結器  * 本商品由於訊號名較為複雜，因此在標識軟管上印了連結器腳針編號。		輸入輸出連結器  * 本商品由於訊號名較為複雜，因此在標識軟管上印了連結器腳針編號。	
FCN公端48芯		FCN公端48芯		FCN公端48芯		FCN公端48芯	

CS1W-NC413用		CS1W-NC433用	
GPN-CS83Y/GPN-CS83T		GPN-CS84Y/GPN-CS84T	
(訂製No) X-PLC0183		(訂製No) X-PLC0184	
輸入輸出連結器1 		輸入輸出連結器2  * 本商品由於訊號名較為複雜，因此在標識軟管上印了連結器腳針編號。	
FCN公端48芯		FCN公端48芯	

CS1W-CT021用		CS1W-CT041用	
GPN-CS68Y/GPN-CS68T		GPN-CS72Y/GPN-CS72T	
(訂製No) X-PLC0193		(訂製No) X-PLC0195	
輸入輸出連結器1 		輸入輸出連結器1 	
FCN公端40芯		FCN公端40芯	

* 請於型號末尾附上訂製No進行購買。(請至商品頁面確認型號)

* 為區分同訊號名，訊號名與PLC製造商手冊中的訊號名有所差異，請務必確認後購買。

無訊號名的腳針無法連接。本公司根據電纜線所需腳針數對電纜線進行選定。

CS1W-HCP22-V1用	
GPN-CS64Y/GPN-CS64T	GPN-CS74Y/GPN-CS74T
(訂製NO) X-PLC0197	(訂製NO) X-PLC0198
輸入輸出連結器1 	輸入輸出連結器2
FCN公端24芯	FCN公端40芯

CS1W-HCA22-V1用	
GPN-CS65Y/GPN-CS65T	GPN-CS75Y/GPN-CS75T
(訂製NO) X-PLC0199	(訂製NO) X-PLC0200
輸入輸出連結器1 	輸入輸出連結器2
FCN公端24芯	FCN公端40芯

CS1W-HCA12-V1用	
GPN-CS66Y/GPN-CS66T	GPN-CS76Y/GPN-CS76T
(訂製NO) X-PLC0201	(訂製NO) X-PLC0202
輸入輸出連結器1 	輸入輸出連結器2
FCN公端24芯	FCN公端40芯

CS1W-MC221用	
GP□-CS88Y/GP□-CS88T	
(訂製NO) X-PLC0187	
輸入輸出連結器 	
IEEE1284半間距26芯	
GP□-CS92Y/GP□-CS92T	
(訂製NO) X-PLC0188	
DRV連結器 	
IEEE1284半間距36芯	

CS1W-HIO01-V1用	
GPN-CS67Y/GPN-CS67T	
(訂製NO) X-PLC0203	
輸入輸出連結器 	
FCN公端24芯	

CS1W-MC421用	
GP□-CS89Y/GP□-CS89T	GP□-CS93Y/GP□-CS93T
(訂製NO) X-PLC0189	(訂製NO) X-PLC0191
輸入輸出連結器 	DRV X-Y連結器
IEEE1284半間距26芯	IEEE1284半間距36芯
GP□-CS87Y/GP□-CS87T	GP□-CS94Y/GP□-CS94T
(訂製NO) X-PLC0190	(訂製NO) X-PLC0192
MPG連結器 	DRV Z-U連結器
IEEE1284半間距14芯	IEEE1284半間距36芯

* 請於型號末尾附上訂製NO進行購買。(請至商品頁面確認型號)
 * 為區分同訊號名,訊號名與PLC製造商手冊中的訊號名有所差異,請務必確認後購買。
 無訊號名的腳針無法連接。本公司根據電纜線所需腳針數對電纜線進行選定。