安川電機(股)ΣV系列用電纜線

▼ 主電路電纜線結線圖　一覽表

SVPY-SGFV1



腳針編號	訊號名	線色
1	FG	YG
2	W	藍
3	V	白
4	U	紅
5	—	—
6	—	—

＊電纜線側嵌合面視圖

SVPY-SGFV2



腳針編號	訊號名	線色
1	FG	YG
2	W	藍
3	V	白
4	U	紅
5	—	—
6	—	—

＊電纜線側嵌合面視圖

SVPY-SGFV4



腳針編號	訊號名	線色
1	FG	YG
2	W	藍
3	V	白
4	U	紅
5	—	—
6	—	—

＊電纜線側嵌合面視圖

SVPY-SGFV5



腳針編號	訊號名	線色
1	U	紅
2	V	白
3	W	藍
4	FG	YG

＊電纜線側嵌合面視圖

SVPY-SGFV6



腳針 No.	訊號名	電纜線 A/B
A	U相	紅
B	V相	白
C	W相	黑
D	FG	綠

＊機器側嵌合面視圖

SVPY-SGFV7・8・9



腳針編號	訊號名	線色
1	U	紅
2	V	白
3	W	藍
4	FG	YG

＊電纜線側嵌合面視圖

SVPY-SGFV1B



腳針編號	訊號名	線色
1	FG	YG
2	W	藍
3	V	白
4	U	紅
5	B1	黑
6	B2	黑

＊電纜線側嵌合面視圖
＊B1・B2無極性

SVPY-SGFV2B



腳針編號	訊號名	線色
1	FG	YG
2	W	藍
3	V	白
4	U	紅
5	B1	黑
6	B2	黑

＊電纜線側嵌合面視圖
＊B1・B2無極性

SVPY-SGFV3B



腳針編號	訊號名	線色
1	FG	YG
2	W	藍
3	V	白
4	U	紅
5	B1	黑
6	B2	黑

＊電纜線側嵌合面視圖
＊B1・B2無極性

SVPY-SGFV4B



腳針編號	訊號名	線色
1	U	紅
2	V	白
3	W	藍
4	FG	YG
5	B1	黑
6	B2	黑

＊電纜線側嵌合面視圖
＊B1・B2無極性

SVPY-SGFV5B



腳針 No.	訊號名	電纜線 A
1	B1	黑
2	B2	白

＊機器側嵌合面視圖