東方馬達顯示器(股) 5相步道用電子配線

▼ 顯示器中繼/電源/訊號/電子配線結線圖

STPO-LCS4



51103-0500

Pin	線色
1	藍
2	紅
3	橘
4	綠
5	黑

STPO-LCS2



171822-5

Pin	線色
1	藍
2	紅
3	橘
4	綠
5	黑

STPO-LCS1



1-171822-2

Pin	線色
1	綠
2	黑
3	藍
4	紅
5	黃
6	白

STSO-LCS4



51103-1200

Pin	線色
1	褐
2	紅
3	橘
4	黃
5	綠
6	藍

Pin	線色
7	紫
8	灰
9	白
10	黑
11	褐
12	紅

STSO-LCS2

1-171822-0

Pin	線色
1	褐
2	紅
3	橘
4	黃
5	綠

Pin	線色
6	藍
7	紫
8	灰
9	白
10	黑

STSO-LCS1

1-171822-6

Pin	線色
1	褐
2	紅
3	橘
4	黃
5	綠
6	藍

Pin	線色
7	紫
8	灰
9	白
10	黑
11	褐
12	紅

STAO-LCS4



51103-0200

Pin	線色
1	紅
2	黑

STAO-LCS2



0-171822-3

Pin	線色
1	紅
2	黑
3	—