

Panasonic (股) MINAS A/S/E系列用電子配線

▼ 顯示器電子配線 結線圖


SVPP-MINA1



腳針編號	訊號	線色
1	U	紅
2	V	白
3	W	藍
4	FG	YG

* 機器側嵌合面視圖


SVPP-MINA2



腳針編號	訊號	線色
G	-	-
H	-	-
A	-	-
F	U	紅
I	V	白
B	W	藍
E	FG	YG
D	-	-
C	-	-

* 機器側嵌合面視圖


SVPP-MINA3



腳針編號	訊號	線色
A	-	-
B	-	-
C	-	-
D	U	紅
E	V	白
F	W	藍
G	FG	YG
H	-	-
I	-	-

* 機器側嵌合面視圖


SVPP-MINA4



腳針編號	訊號	線色
A	U	紅
B	V	白
C	W	藍
D	FG	YG

* 機器側嵌合面視圖


SVPP-MINA5



腳針編號	訊號	線色
A	U	紅
B	V	白
C	W	藍
D	FG	YG

* 機器側嵌合面視圖


SVPP-MINA1B



腳針編號	訊號	線色
1	B1	黑
2	B2	黑

* 機器側嵌合面視圖
* B1・B2無極性


SVPP-MINA2B



腳針編號	訊號	線色
G	B1	黑
H	B2	黑
A	-	-
F	U	紅
I	V	白
B	W	藍
E	FG	YG
D	-	-
C	-	-

* 機器側嵌合面視圖
* B1・B2無極性

SVPP-MINA3B



腳針編號	訊號	線色
A	B1	黑
B	B2	黑
C	-	-
D	U	紅
E	V	白
F	W	藍
G	FG	YG
H	-	-
I	-	-

* 機器側嵌合面視圖
* 無極性


SVPP-MINS1



腳針編號	訊號	線色
1	1	紅
2	4	白
3	6	藍
4	3	YG

* 機器側嵌合面視圖

SVPP-MINS1B



腳針編號	訊號	線色
1	B1	黑
2	B2	黑

* 機器側嵌合面視圖
* B1・B2無極性