

PCR半間距連結器電纜線

▼ SPCR,EPCR,GRNR系列

選擇96芯時(HUC·HJJ除外)

線芯識別 例) 腳針No.9 黃・黒			線芯識別 例) 腳針No.31 橘・長黒2		
CN1 連結器		CN2 連結器		CN1 連結器	
腳針No.	對No.	絕緣體顏色	腳針No.	對No.	絕緣體顏色
1	1對	橘	25	粉紅	黑連繩
49	1對	橘	49	粉紅	紅連繩
2	2對	灰	2	橘	長黒1
50	2對	灰	50	橘	長紅1
3	3對	白	3	灰	長黒1
51	3對	白	51	灰	長紅1
4	4對	黃	4	白	長黒1
52	4對	黃	52	白	長紅1
5	5對	粉紅	5	29	長黒1
53	5對	粉紅	53	黃	長紅1
6	6對	橘	6	30	粉紅
54	6對	橘	54	橘	長黒2
7	7對	灰	7	31	橘
55	7對	灰	55	橘	長紅2
8	8對	白	8	32	橘
56	8對	白	56	橘	長黒2
9	9對	黃	9	33	橘
57	9對	黃	57	白	長黒2
10	10對	粉紅	10	34	白
58	10對	粉紅	58	34	黃
11	11對	橘	11	35	黃
59	11對	橘	59	35	粉紅
12	12對	灰	12	36	橘
60	12對	灰	60	橘	長黒3
13	13對	白	13	37	灰
61	13對	白	61	37	長黒3
14	14對	黃	14	38	白
62	14對	黃	62	38	長紅2
15	15對	粉紅	15	39	黃
63	15對	粉紅	63	39	長黑3
16	16對	橘	16	40	粉紅
64	16對	橘	64	40	橘
17	17對	灰	17	41	橘
65	17對	灰	65	41	長黑4
18	18對	白	18	42	橘
66	18對	白	66	42	灰
19	19對	黃	19	43	白
67	19對	黃	67	43	長黑4
20	20對	粉紅	20	44	黃
68	20對	粉紅	68	44	長紅4
21	21對	橘	21	45	橘
69	21對	橘	69	45	長黑4
22	22對	灰	22	46	橘
70	22對	灰	70	46	灰
23	23對	白	23	47	黑線
71	23對	白	71	47	黑線
24	24對	黃	24	48	白
72	24對	黃	72	48	黑線
外罩	屏蔽		外罩	96	白
外罩	屏蔽		外罩	96	紅線
外罩	屏蔽		外罩	96	外罩・端子
外罩	屏蔽		外罩	96	外罩

▼ SPCR-HBU-A-96/SPCR-HBU-B-96(母端・融接2分支)

96芯

線芯識別 對No. 線芯顏色 標誌與點		線芯識別 對No. 線芯顏色 標誌與點		連接器配置圖 母端連結器結合面視圖。	
CN1 腳針No. 配置請 參照右圖	CN3 腳針No. 配置請 參照右圖	CN1 腳針No. 配置請 參照右圖	CN2 腳針No. 配置請 參照右圖	尺寸圖	CN1
對No.	絕緣體顏色	對No.	絕緣體顏色		
1	橘	1	粉紅	49	1
2	灰	2	橘	51	48
3	灰	3	橘	52	96
4	白	4	橘	53	48
5	白	5	橘	54	96
6	白	6	橘	55	48
7	黃	7	白	56	96
8	黃	8	白	57	48
9	粉紅	9	白	58	96
10	粉紅	10	白	59	48
11	橘	11	白	60	96
12	橘	12	白	61	48
13	橘	13	白	62	96
14	橘	14	白	63	48
15	橘	15	白	64	96
16	橘	16	白	65	48
17	白	17	白	66	96
18	白	18	白	67	48
19	黃	19	白	68	96
20	黃	20	白	69	48
21	白	21	白	70	96
22	橘	22	白	71	48
23	橘	23	白	72	96
24	橘	24	白	73	48
25	白	25	白	74	96
26	白	26	白	75	48
27	黃	27	白	76	96
28	黃	28	白	77	48
29	橘	29	白	78	96
30	橘	30	白	79	48
31	橘	31	白	80	96
32	橘	32	白	81	48
33	橘	33	白	82	96
34	橘	34	白	83	48
35	橘	35	白	84	96
36	橘	36	白	85	48
37	橘	37	白	86	96
38	橘	38	白	87	48
39	橘	39	白	88	96
40	橘	40	白	89	48
41	橘	41	白	90	96
42	橘	42	白	91	48
43	橘	43	白	92	96
44	橘	44	白	93	48
45	橘	45	白	94	96
46	橘	46	白	95	48
47	橘	47	白	96	96
48	橘	48	白		

PCR半間距連結器電纜線

▼ SPCR,EPCR系列

選擇68芯時 (HUC·HUJ除外)

CN1	線芯識別 例) 腳針No.6 橘·黑2		CN2	
腳針No.	對編號	電線色	線顏色	腳針No.
1	—	橘	黑1	1
35	1對	橘	紅1	35
2	—	灰	黑1	2
36	2對	灰	紅1	36
3	—	白	黑1	3
37	3對	白	紅1	37
4	—	黃	黑1	4
38	4對	黃	紅1	38
5	—	粉紅	黑1	5
39	5對	粉紅	紅1	39
6	—	橘	黑2	6
40	6對	橘	紅2	40
7	—	灰	黑2	7
41	7對	灰	紅2	41
8	—	白	黑2	8
42	8對	白	紅2	42
9	—	黃	黑2	9
43	9對	黃	紅2	43
10	—	粉紅	黑2	10
44	10對	粉紅	紅2	44
11	—	橘	黑3	11
45	11對	橘	紅3	45
12	—	灰	黑3	12
46	12對	灰	紅3	46
13	—	白	黑3	13
47	—	白	紅3	47
14	14對	黃	黑3	14
48	—	黃	紅3	48
15	15對	粉紅	黑3	15
49	—	粉紅	紅3	49
16	—	橘	黑4	16
50	16對	橘	紅4	50
17	—	灰	黑4	17
51	17對	灰	紅4	51
18	—	白	黑4	18
52	18對	白	紅4	52
19	—	黃	黑4	19
53	19對	黃	紅4	53
20	—	粉紅	黑4	20
54	20對	粉紅	紅4	54
21	—	橘	黑連繩	21
55	21對	橘	紅連繩	55
22	—	灰	黑連繩	22
56	22對	灰	紅連繩	56
23	—	白	黑連繩	23
57	23對	白	紅連繩	57
24	—	黃	黑連繩	24
58	24對	黃	紅連繩	58
25	—	粉紅	黑連繩	25
59	25對	粉紅	紅連繩	59
26	—	橘	長黑1	26
60	—	橘	長紅1	60
27	—	灰	長黑1	27
61	—	灰	長紅1	61
28	28對	白	長黑1	28
62	—	白	長紅1	62
29	—	黃	長黑1	29
63	—	黃	長紅1	63
30	—	粉紅	長黑1	30
64	—	粉紅	長紅1	64
31	31對	橘	長黑2	31
65	—	橘	長紅2	65
32	32對	灰	長黑2	32
66	—	灰	長紅2	66
33	33對	白	長黑2	33
67	—	白	長紅2	67
34	34對	黃	長黑2	34
68	—	黃	長紅2	68
外罩	—	屏蔽	—	外罩·端子


選擇50芯時 (HUC·HUJ除外)

CN1	線芯識別 例) 腳針No.6 橘·黑2		CN2	
腳針No.	對編號	電線色	線顏色	腳針No.
1	—	橘	黑1	1
26	1對	橘	紅1	35
2	—	灰	黑1	2
27	2對	灰	紅1	36
3	—	白	黑1	3
28	3對	白	紅1	37
4	—	黃	黑1	4
29	4對	黃	紅1	29
5	—	粉紅	黑1	5
30	5對	粉紅	紅1	30
6	—	橘	黑2	6
31	6對	橘	紅2	31
7	—	灰	黑2	7
32	7對	灰	紅2	32
8	—	白	黑2	8
33	8對	白	紅2	33
9	—	黃	黑2	9
34	9對	黃	紅2	34
10	—	粉紅	黑2	10
35	10對	粉紅	紅2	35
11	—	橘	黑3	11
36	11對	橘	紅3	36
12	—	灰	黑3	12
37	12對	灰	紅3	37
13	—	白	黑3	13
38	—	白	紅3	38
14	14對	黃	黑3	14
39	—	黃	紅3	39
15	15對	粉紅	黑3	15
40	—	粉紅	紅3	40
16	16對	橘	黑4	16
41	—	橘	紅4	41
17	—	灰	黑4	17
42	17對	灰	紅4	42
18	—	白	黑4	18
43	—	白	紅4	43
19	—	黃	黑4	19
44	—	黃	紅4	44
20	20對	粉紅	黑4	20
45	—	粉紅	紅4	45
21	—	橘	黑連繩	21
46	—	橘	紅連繩	46
22	—	灰	黑連繩	22
47	—	灰	紅連繩	47
23	23對	白	黑連繩	23
48	—	白	紅連繩	48
24	—	黃	黑連繩	24
49	—	黃	紅連繩	49
25	25對	粉紅	黑連繩	25
50	—	粉紅	紅連繩	50
外罩	—	屏蔽	—	外罩·端子


選擇36芯時 (HUC·HUJ除外)

CN1	線芯識別 例) 腳針No.6 橘·黑2		CN2	
腳針No.	對編號	電線色	線顏色	腳針No.
1	—	橘	黑1	1
19	1對	橘	紅1	19
2	—	灰	黑1	2
20	2對	灰	紅1	20
3	—	白	黑1	3
21	—	白	紅1	21
4	—	黃	黑1	4
22	—	黃	紅1	22
5	—	粉紅	黑1	5
23	—	粉紅	紅1	23
6	—	橘	黑2	6
24	—	橘	紅2	24
7	—	灰	黑2	7
25	—	灰	紅2	25
8	—	白	黑2	8
26	—	白	紅2	26
9	—	黃	黑2	9
27	—	黃	紅2	27
10	—	粉紅	黑2	10
28	—	粉紅	紅2	28
11	11對	橘	黑3	11
29	—	橘	紅3	29
12	—	灰	黑3	12
30	—	灰	紅3	30
13	—	白	黑3	13
31	—	白	紅3	31
14	14對	黃	黑3	14
32	—	黃	紅3	32
15	—	粉紅	黑3	15
33	—	粉紅	紅3	33
16	—	橘	黑4	16
34	—	橘	紅4	34
17	—	灰	黑4	17
35	—	灰	紅4	35
18	18對	白	黑4	18
36	—	白	紅4	36
外罩	—	屏蔽	—	外罩·端子

PCR母端連結器
連接器配置圖



PCR公端連結器
連接器配置圖



PCR半間距連結器電纜線

▼ SPCR,EPCR系列

選擇28芯時(HUC・HUJ除外)


CN1 腳針No.	線芯識別 例) 腳針No.6 橘・黑2 		CN2 腳針No.			
對編號	電線色	線顏色	對編號	電線色	線顏色	CN2 腳針No.
1	橘	黑1	1	橘	黑1	1
15	橘	紅1	15	橘	紅1	15
2	灰	黑1	2	灰	紅1	2
16	灰	紅1	16	白	黑1	16
3	白	黑1	3	白	紅1	17
17	白	紅1	4	黃	黑1	4
4	黃	黑1	4	黃	紅1	18
18	黃	紅1	5	粉紅	黑1	5
5	粉紅	黑1	5	粉紅	紅1	19
19	粉紅	紅1	6	橘	黑2	6
6	橘	黑2	6	橘	紅2	20
20	橘	黑2	7	灰	黑2	7
7	灰	紅2	7	灰	紅2	21
21	灰	紅2	8	白	黑2	8
8	白	黑2	8	白	紅2	22
22	白	紅2	9	黃	黑2	9
9	黃	黑2	9	黃	紅2	23
23	黃	紅2	10	粉紅	黑2	10
10	粉紅	黑2	10	粉紅	紅2	24
24	粉紅	紅2	11	橘	黑3	11
11	橘	黑3	11	橘	紅3	25
25	橘	紅3	12	灰	黑3	12
12	灰	黑3	12	灰	紅3	26
26	灰	紅3	13	白	黑3	13
13	白	黑3	13	白	紅3	27
27	白	紅3	14	黃	黑3	14
14	黃	黑3	14	黃	紅3	28
28	黃	紅3	外蓋	屏蔽	外蓋・端子	外蓋
外蓋			外蓋			外蓋・端子

選擇20芯時(HUC・HUJ除外)


CN1 腳針No.	線芯識別 例) 脚針No.6 橘・黑2 		CN2 腳針No.			
對編號	電線色	線顏色	對編號	電線色	線顏色	CN2 腳針No.
1	橘	黑1	1	橘	黑1	1
11	橘	紅1	11	橘	紅1	11
2	灰	黑1	2	灰	紅1	2
12	灰	紅1	12	白	黑1	3
3	白	黑1	3	白	紅1	13
13	白	紅1	4	黃	黑1	4
4	黃	黑1	4	黃	紅1	14
14	黃	紅1	5	粉紅	黑1	5
5	粉紅	黑1	5	粉紅	紅1	15
15	粉紅	紅1	6	橘	黑2	6
6	橘	黑2	6	橘	紅2	16
16	橘	紅2	7	灰	黑2	7
7	灰	紅2	7	灰	紅2	17
17	灰	紅2	8	白	黑2	8
8	白	黑2	8	白	紅2	18
18	白	紅2	9	黃	黑2	9
9	黃	黑2	9	黃	紅2	19
19	黃	紅2	10	粉紅	黑2	10
10	粉紅	黑2	10	粉紅	紅2	20
20	外蓋	屏蔽	外蓋	屏蔽	外蓋・端子	外蓋・端子

▼ SPCR(連結器變換型)


形狀規格類型




PCR母端連結器 連接器配置圖




PCR公端連結器 連接器配置圖



MIL母端連結器 連接器配置圖






平行公端連結器 連接器配置圖



PCR半間距連結器電纜線

▼ SPCR-HCP(芯數36芯・50芯)

36芯






(註1)請無視連結器上所記載的腳針編號

(註2)多餘的線做絕緣處理

線色	Pin	線色	Pin
橙/黑短點1	1	1 橙/黑短點1	1
橙/紅短點1	19	19 橙/紅短點1	19
灰/黑短點1	2	2 灰/黑短點1	20
灰/紅短點1	20	20 灰/紅短點1	3
白/黑短點1	3	3 白/黑短點1	21
白/紅短點1	21	21 白/紅短點1	4
黃/黑短點1	4	4 黃/黑短點1	22
黃/紅短點1	22	22 黃/紅短點1	5
粉紅/黑短點1	5	5 粉紅/黑短點1	23
粉紅/紅短點1	23	23 粉紅/紅短點1	6
橙/黑短點2	6	6 橙/黑短點2	24
橙/紅短點2	24	24 橙/紅短點2	7
灰/黑短點2	7	7 灰/黑短點2	25
灰/紅短點2	25	25 灰/紅短點2	8
白/黑短點2	8	8 白/黑短點2	26
白/紅短點2	26	26 白/紅短點2	9
黃/黑短點2	9	9 黃/黑短點2	27
黃/紅短點2	27	27 黃/紅短點2	

線色	Pin	線色	Pin
粉紅/黑短點2	10	10 粉紅/黑短點2	28
粉紅/紅短點2	19	19 橙/黑短點3	29
橙/黑短點3	11	11 橙/紅短點3	30
橙/紅短點3	29	12 灰/黑短點3	31
灰/黑短點3	12	13 灰/紅短點3	32
灰/紅短點3	30	14 白/黑短點3	33
白/黑短點3	13	15 白/紅短點3	34
白/紅短點3	31	16 黃/黑短點3	35
黃/黑短點3	14	17 黃/紅短點3	36
黃/紅短點3	32	18 粉紅/黑短點3	
粉紅/黑短點3	15	19 粉紅/紅短點3	
粉紅/紅短點3	33	20 橙/黑短點4	
橙/黑短點4	16	21 橙/紅短點4	
橙/紅短點4	34	22 灰/黑短點4	
灰/黑短點4	17	23 灰/紅短點4	
灰/紅短點4	35	24 白/黑短點4	
白/黑短點4	18	25 白/紅短點4	
白/紅短點4	36	26 外罩	
屏蔽		外罩	屏蔽

50芯



(註1)請無視連結器上所記載的腳針編號

線色	Pin	線色	Pin
橙/黑短點1	1	1 橙/黑短點1	26
橙/紅短點1	26	26 橙/紅短點1	2
灰/黑短點1	2	2 灰/黑短點1	27
灰/紅短點1	27	27 灰/紅短點1	3
白/黑短點1	3	3 白/黑短點1	28
白/紅短點1	28	28 白/紅短點1	4
黃/黑短點1	4	4 黃/黑短點1	29
黃/紅短點1	29	29 黃/紅短點1	5
粉紅/黑短點1	5	5 粉紅/黑短點1	30
粉紅/紅短點1	30	30 粉紅/紅短點1	6
橙/黑短點2	6	6 橙/黑短點2	31
橙/紅短點2	31	31 橙/紅短點2	7
灰/黑短點2	7	7 灰/黑短點2	32
灰/紅短點2	32	32 灰/紅短點2	8
白/黑短點2	8	8 白/黑短點2	33
白/紅短點2	33	33 白/紅短點2	9
黃/黑短點2	9	9 黃/黑短點2	34
黃/紅短點2	34	34 黃/紅短點2	10
粉紅/黑短點2	10	10 粉紅/黑短點2	35
粉紅/紅短點2	35	35 粉紅/紅短點2	11
橙/黑短點3	11	11 橙/黑短點3	36
橙/紅短點3	36	36 橙/紅短點3	12
灰/黑短點3	12	12 灰/黑短點3	37
灰/紅短點3	37	37 灰/紅短點3	13
白/黑短點3	13	13 白/黑短點3	38
白/紅短點3	38	38 白/紅短點3	

線色	Pin	線色	Pin
黃/黑短點3	14	14 黃/黑短點3	39
黃/紅短點3	39	39 黃/紅短點3	15
粉紅/黑短點3	15	15 粉紅/黑短點3	40
粉紅/紅短點3	40	40 粉紅/紅短點3	25
橙/黑短點4	16	16 橙/黑短點4	41
橙/紅短點4	41	41 橙/紅短點4	17
灰/黑短點4	17	17 灰/黑短點4	42
灰/紅短點4	42	42 灰/紅短點4	18
白/黑短點4	18	18 白/黑短點4	43
白/紅短點4	43	43 白/紅短點4	19
黃/黑短點4	19	19 黃/黑短點4	44
黃/紅短點4	44	44 黃/紅短點4	20
粉紅/黑短點4	20	20 粉紅/黑短點4	45
粉紅/紅短點4	45	45 粉紅/紅短點4	21
橙/黑短點5	21	21 橙/黑短點5	46
橙/紅短點5	46	46 橙/紅短點5	22
灰/黑短點5	22	22 灰/黑短點5	47
灰/紅短點5	47	47 灰/紅短點5	23
白/黑短點5	23	23 白/黑短點5	48
白/紅短點5	48	48 白/紅短點5	24
黃/黑短點5	24	24 黃/黑短點5	49
黃/紅短點5	49	49 黃/紅短點5	25
粉紅/黑短點5	25	25 粉紅/黑短點5	50
粉紅/紅短點5	50	50 粉紅/紅短點5	
外罩		外罩	屏蔽


PCR半間距連結器電纜線

▼ SPCR-HU(芯數36芯・50芯・96芯)

36芯




嵌合面視圖(註1)



(註1)請無視連結器上所記載的腳針編號


(註2)多餘的端做絕緣處理



線色	Pin
綠/黑短點1	1
綠/紅短點1	19
白/黑短點1	2
灰/白短點1	20
白/黑短點1	3
白/白短點1	21
白/黑短點1	4
黃/紅短點1	22
綠紅/黑短點1	5
綠紅/黑短點1	23
綠/黑短點2	6
綠/白短點2	24
灰/黑短點2	7
灰/白短點2	25
白/黑短點2	8
白/白短點2	26
白/黑短點2	9
黃/紅短點2	27

線色	Pin
綠/黑短點1	10
綠/紅短點2	28
白/黑短點3	11
綠/黑短點3	29
白/黑短點3	12
灰/白短點3	30
白/黑短點3	13
白/黑短點3	31
黃/黑短點3	14
黃/黑短點3	32
綠紅/黑短點3	15
綠紅/黑短點3	33
綠/黑短點4	16
綠/黑短點4	34
灰/白短點4	17
灰/白短點4	35
白/黑短點4	18
白/黑短點4	36


[圓型壓著端子]



50芯



嵌合面視圖(註1)



(註1)請無視連結器上所記載的腳針編號

線色	Pin
綠/黑短點1	1
綠/紅短點1	26
白/黑短點1	2
灰/白短點1	3
灰/白短點1	21
白/黑短點1	3
白/白短點1	25
黃/黑短點1	4
黃/白短點1	29
綠/黑短點2	5
綠/紅短點2	30
綠/紅短點2	6
綠/黑短點2	31
灰/白短點2	7
灰/白短點2	32
白/黑短點2	8
白/黑短點2	33
黃/黑短點2	9
黃/白短點2	34
綠/黑短點3	10
綠/紅短點3	35
綠/紅短點3	11
綠/黑短點3	36
白/黑短點3	12
白/黑短點3	37
白/紅短點3	13
白/紅短點3	38

線色	Pin
黃/黑短點3	14
黃/黑短點3	39
綠紅/黑短點3	15
綠紅/黑短點3	40
綠/黑短點4	16
綠/黑短點4	41
灰/白短點4	17
灰/白短點4	42
白/黑短點4	18
白/黑短點4	43
黃/黑短點4	19
黃/黑短點4	44
綠紅/黑短點4	20
綠紅/黑短點4	45
綠/黑短點5	21
綠/黑短點5	46
灰/白短點5	22
灰/白短點5	47
白/黑短點5	23
白/黑短點5	48
黃/黑短點5	24
黃/黑短點5	49
綠紅/黑短點5	25
綠紅/黑短點5	50




[圓型壓著端子]

96芯



嵌合面視圖(註1)



(註1)請無視連結器上所記載的腳針編號



線色	Pin
綠/黑短點1	1
綠/紅短點1	2
白/黑短點1	3
白/紅短點1	4
白/黑短點1	20
白/黑短點1	8
黃/黑短點1	7
黃/白短點1	9
綠/黑短點2	10
綠/紅短點2	11
綠/紅短點2	12
綠/黑短點2	13
白/黑短點2	14
白/黑短點2	21
白/黑短點2	16
黃/黑短點2	17
黃/白短點2	18
綠/黑短點3	19
綠/紅短點3	20
綠/紅短點3	21
綠/黑短點3	22
白/黑短點3	23
白/黑短點3	24

線色	Pin
粉紅/黑短點5	49
粉紅/紅短點5	50
白/黑短點5	51
綠/黑中點1	52
綠/白中點1	53
灰/白中點1	54
白/黑中點1	55
白/白中點1	56
黃/黑短點6	57
黃/白短點6	58
綠/黑短點6	59
綠/紅短點6	60
綠/黑中點2	61
綠/白中點2	62
白/黑中點2	63
白/白中點2	64
黃/黑短點7	65
黃/白短點7	66
綠/黑短點7	67
綠/紅短點7	68
綠/黑中點3	69
綠/白中點3	70
白/黑中點3	71
白/白中點3	72




[圓型壓著端子]

PCR半間距連接器電纜線

▼ SPCR-HU (芯數20芯・28芯・68芯)


選擇20芯融接(HU)時



IEEE側
CN1


腳針No.

線色	線顏色	腳針No.
橘	黑1	1
灰	黑1	2
白	黑1	3
黃	黑1	4
粉紅	黑1	5
橘	黑2	6
灰	黑2	7
白	黑2	8
黃	黑2	9
粉紅	黑2	10
橘	紅1	11
灰	紅1	12
白	紅1	13
黃	紅1	14
粉紅	紅1	15
橘	紅2	16
灰	紅2	17
白	紅2	18
黃	紅2	19
粉紅	紅2	20
屏蔽	外罩	端子



融接處理側


選擇68芯融接(HU)時



IEEE側
CN1


腳針No.

線色	線顏色	腳針No.
橘	黑1	1
灰	黑1	2
白	黑1	3
黃	黑1	4
粉紅	黑1	5
橘	黑2	6
灰	黑2	7
白	黑2	8
黃	黑2	9
粉紅	黑2	10
橘	黑3	11
灰	黑3	12
白	黑3	13
黃	黑3	14
粉紅	黑3	15
橘	黑4	16
灰	黑4	17
白	黑4	18
黃	黑4	19
粉紅	黑4	20
橘	黑連繩	21
橘	黑連繩	22
白	黑連繩	23
黃	黑連繩	24
粉紅	黑連繩	25
橘	長黑1	26
灰	長黑1	27
白	長黑1	28
黃	長黑1	29
粉紅	長黑1	30
橘	長黑2	31
灰	長黑2	32
白	長黑2	33
黃	長黑2	34
橘	紅1	35
灰	紅1	36
白	紅1	37
黃	紅1	38
粉紅	紅1	39
橘	紅2	40
灰	紅2	41
白	紅2	42
黃	紅2	43
粉紅	紅2	44
橘	紅3	45
灰	紅3	46
白	紅3	47
黃	紅3	48
粉紅	紅3	49
橘	紅4	50
灰	紅4	51
白	紅4	52
黃	紅4	53
粉紅	紅4	54
橘	紅連繩	55
灰	紅連繩	56
白	紅連繩	57
黃	紅連繩	58
粉紅	紅連繩	59
橘	長紅1	60
灰	長紅1	61
白	長紅1	62
黃	長紅1	63
粉紅	長紅1	64
橘	長紅2	65
灰	長紅2	66
白	長紅2	67
黃	長紅2	68
屏蔽	外罩	端子



融接處理側


選擇28芯融接(HU)時



IEEE側
CN1


腳針No.

線色	線顏色	腳針No.
橘	黑1	1
灰	黑1	2
白	黑1	3
黃	黑1	4
粉紅	黑1	5
橘	黑2	6
灰	黑2	7
白	黑2	8
黃	黑2	9
粉紅	黑2	10
橘	黑3	11
灰	黑3	12
白	黑3	13
黃	黑3	14
橘	紅1	15
灰	紅1	16
白	紅1	17
黃	紅1	18
粉紅	紅1	19
橘	紅2	20
灰	紅2	21
白	紅2	22
黃	紅2	23
粉紅	紅2	24
橘	紅3	25
灰	紅3	26
白	紅3	27
黃	紅3	28
屏蔽	外罩	端子



融接處理側

PCR母端連接器 連接器配置圖



n=總芯數

PCR半間距連結器電纜線

▼ SPCR-HUJ(芯數20芯・28芯・68芯)

選擇20芯融接(HUJ)時

線芯識別		
例) 腳針No.6 橘・黑2		
線色	線顏色	IEEE側 CN1 腳針No.
橘	黑1	1
灰	黑1	2
白	黑1	3
黃	黑1	4
粉紅	黑1	5
橘	黑2	6
灰	黑2	7
白	黑2	8
黃	黑2	9
粉紅	黑2	10
橘	紅1	11
灰	紅1	12
白	紅1	13
黃	紅1	14
粉紅	紅1	15
橘	紅2	16
灰	紅2	17
白	紅2	18
黃	紅2	19
粉紅	紅2	20
屏蔽		外罩
尺寸圖		
CN1 母端 CN2 融接		
150 指定範圍 200		
融接處理側		
端子		


選擇68芯融接(HUJ)時

線芯識別		
例) 腳針No.6 橘・黑2		
線色	線顏色	IEEE側 CN1 腳針No.
橘	黑1	1
灰	黑1	2
白	黑1	3
黃	黑1	4
粉紅	黑1	5
橘	黑2	6
灰	黑2	7
白	黑2	8
黃	黑2	9
粉紅	黑2	10
橘	黑3	11
灰	黑3	12
白	黑3	13
黃	黑3	14
粉紅	黑3	15
橘	紅1	16
灰	紅1	17
白	紅1	18
黃	紅1	19
粉紅	紅1	20
橘	黑連續	21
灰	黑連續	22
白	黑連續	23
黃	黑連續	24
粉紅	黑連續	25
橘	長黑1	26
灰	長黑1	27
白	長黑1	28
黃	長黑1	29
粉紅	長黑1	30
橘	長黑2	31
灰	長黑2	32
白	長黑2	33
黃	長黑2	34
粉紅	紅1	35
橘	紅1	36
灰	紅1	37
白	紅1	38
黃	紅1	39
粉紅	紅2	40
橘	紅2	41
灰	紅2	42
白	紅2	43
黃	紅2	44
粉紅	紅3	45
橘	紅3	46
灰	紅3	47
白	紅3	48
黃	紅3	49
粉紅	紅4	50
橘	紅4	51
灰	紅4	52
白	紅4	53
黃	紅4	54
粉紅	紅連續	55
橘	紅連續	56
灰	紅連續	57
白	紅連續	58
黃	紅連續	59
粉紅	長紅1	60
橘	長紅1	61
灰	長紅1	62
白	長紅1	63
黃	長紅1	64
粉紅	長紅2	65
橘	長紅2	66
灰	長紅2	67
白	長紅2	68
黃	長紅2	69
屏蔽		外罩
尺寸圖		
CN1 母端 CN2 融接		
150 指定範圍 200		
融接處理側		
端子		

選擇28芯融接(HUJ)時

線芯識別		
例) 腳針No.6 橘・黑2		
線色	線顏色	IEEE側 CN1 腳針No.
橘	黑1	1
灰	黑1	2
白	黑1	3
黃	黑1	4
粉紅	黑1	5
橘	黑2	6
灰	黑2	7
白	黑2	8
黃	黑2	9
粉紅	黑2	10
橘	黑3	11
灰	黑3	12
白	黑3	13
黃	黑3	14
橘	紅1	15
灰	紅1	16
白	紅1	17
黃	紅1	18
粉紅	紅1	19
橘	紅2	20
灰	紅2	21
白	紅2	22
黃	紅2	23
粉紅	紅2	24
橘	紅3	25
灰	紅3	26
白	紅3	27
黃	紅3	28
屏蔽		外罩
尺寸圖		
CN1 母端 CN2 融接		
150 指定範圍 200		
融接處理側		
端子		

PCR母端連結器 連接器配置圖



PCR半間距連結器電纜線

▼ SPCR-HUJ(芯數36芯・50芯・96芯)

36芯



(注1) 請無視連結器上所記載的腳針編號
(注2) 多條的線做絕緣處理

線色	Pin
棕/黑短點1	1
棕/紅短點1	19
灰/黑短點1	2
灰/紅短點1	20
白/黑短點1	3
白/紅短點1	21
黑/黑短點1	4
黃/紅短點1	22
粉紅/黑短點1	5
粉紅/紅短點1	23
褐/黑短點1	6
褐/紅短點1	24
灰/黑短點2	7
灰/紅短點2	25
白/黑短點2	8
白/紅短點2	26
黑/黑短點2	9
黃/紅短點2	27

線色	Pin
粉紅/黑短點3	10
粉紅/紅短點3	28
棕/黑短點3	11
棕/紅短點3	29
灰/黑短點3	12
灰/紅短點3	30
白/黑短點3	13
白/紅短點3	31
黃/黑短點3	14
黃/紅短點3	32
粉紅/黑短點4	15
粉紅/紅短點4	33
褐/黑短點4	16
褐/紅短點4	34
灰/黑短點4	17
灰/紅短點4	35
白/黑短點4	18
白/紅短點4	36

融接處理側

33
34
35
36

圓型壓著端子

50芯



(注1) 請無視連結器上所記載的腳針編號

線色	Pin
棕/黑短點1	26
棕/紅短點1	28
灰/黑短點1	2
灰/紅短點1	27
白/黑短點1	3
白/紅短點1	29
黑/黑短點1	4
黃/紅短點1	5
粉紅/黑短點1	6
粉紅/紅短點1	30
褐/黑短點1	7
褐/紅短點1	31
灰/黑短點2	8
灰/紅短點2	32
白/黑短點2	9
白/紅短點2	33
黑/黑短點2	10
黑/紅短點2	34
黃/黑短點2	11
黃/紅短點2	35
粉紅/黑短點2	12
粉紅/紅短點2	36
褐/黑短點2	13
褐/紅短點2	37
白/黑短點3	14
白/紅短點3	38
黑/黑短點3	15
黑/紅短點3	39
黃/黑短點3	16
黃/紅短點3	40


線色	Pin
粉紅/黑短點4	41
粉紅/紅短點4	42
白/黑短點4	17
白/紅短點4	43
黑/黑短點4	18
黑/紅短點4	44
黃/黑短點4	20
黃/紅短點4	45
粉紅/黑短點5	21
粉紅/紅短點5	46
白/黑短點5	22
白/紅短點5	47
黑/黑短點5	23
黑/紅短點5	48
黃/黑短點5	24
黃/紅短點5	49
粉紅/黑短點5	25
粉紅/紅短點5	50

融接處理側

1
2
3
4
47
48
49

圓型壓著端子

96芯



(注1) 請無視連結器上所記載的腳針編號

線色	Pin
棕/黑短點1	49
棕/紅短點1	50
灰/黑短點1	2
灰/紅短點1	3
白/黑短點1	4
白/紅短點1	51
黑/黑短點1	52
黑/紅短點1	53
粉紅/黑短點1	5
粉紅/紅短點1	54
褐/黑短點1	6
褐/紅短點1	55
灰/黑短點2	7
灰/紅短點2	56
白/黑短點2	8
白/紅短點2	57
黑/黑短點2	9
黑/紅短點2	58
粉紅/黑短點2	10
粉紅/紅短點2	59
褐/黑短點2	11
褐/紅短點2	60
白/黑短點3	12
白/紅短點3	61
黑/黑短點3	13
黑/紅短點3	62
粉紅/黑短點3	14
粉紅/紅短點3	63
褐/黑短點3	15
褐/紅短點3	64
白/黑短點4	16
白/紅短點4	65
黑/黑短點4	17
黑/紅短點4	66
粉紅/黑短點4	18
粉紅/紅短點4	67
褐/黑短點4	19
褐/紅短點4	68
白/黑短點5	20
白/紅短點5	69
黑/黑短點5	21
黑/紅短點5	70
粉紅/黑短點5	22
粉紅/紅短點5	71
褐/黑短點5	23
褐/紅短點5	72

線色	Pin
粉紅/黑短點6	25
粉紅/紅短點6	73
白/黑短點6	26
白/紅短點6	74
黑/黑短點6	27
黑/紅短點6	75
白/黑短點7	28
白/紅短點7	76
黑/黑短點7	29
黑/紅短點7	77
粉紅/黑短點7	30
粉紅/紅短點7	78
褐/黑短點7	31
褐/紅短點7	79
白/黑短點8	32
白/紅短點8	80
黑/黑短點8	33
黑/紅短點8	81
粉紅/黑短點8	34
粉紅/紅短點8	82
褐/黑短點8	35
褐/紅短點8	83
白/黑短點9	36
白/紅短點9	84

融接處理側

1
2
3
4
93
94
95
96


圓型壓著端子

PCR半間距連結器電纜線

▼ SPCR-HUC (芯數20芯・28芯・68芯)


選擇20芯融接(HUC)時

線芯識別		
例) 腳針No.6 橘・黑2		
橘	橘	黑點2個
橘	黑1	1
橘	紅1	11
灰	黑1	2
灰	紅1	12
白	黑1	3
白	紅1	13
黃	黑1	4
黃	紅1	14
粉紅	黑1	5
粉紅	紅1	15
橘	黑2	6
橘	紅2	16
灰	黑2	7
灰	紅2	17
白	黑2	8
白	紅2	18
黃	黑2	9
黃	紅2	19
粉紅	黑2	10
粉紅	紅2	20
屏蔽		外罩
端子		




選擇68芯融接(HUC)時

線芯識別		
例) 腳針No.6 橘・黑2		
橘	橘	黑點2個
橘	黑1	1
橘	紅1	35
灰	黑1	2
灰	紅1	36
白	黑1	3
白	紅1	37
黃	黑1	4
黃	紅1	38
粉紅	黑1	5
粉紅	紅1	39
橘	黑2	6
橘	紅2	40
灰	黑2	7
灰	紅2	41
粉紅	黑1	5
粉紅	紅2	42
白	黑2	9
黃	黑2	43
粉紅	黑2	10
粉紅	紅2	44
橘	黑3	11
橘	紅3	45
灰	黑3	12
灰	紅3	46
白	黑3	13
白	紅3	47
黃	黑3	14
黃	紅3	48
粉紅	黑3	15
粉紅	紅3	49
橘	黑4	16
橘	紅4	50
灰	黑4	17
灰	紅4	51
白	黑4	18
白	紅4	52
黃	黑4	19
黃	紅4	53
粉紅	黑4	20
粉紅	紅4	54
橘	黑連繩	21
橘	紅連繩	55
灰	黑連繩	22
灰	紅連繩	56
白	黑連繩	23
白	紅連繩	57
黃	黑連繩	24
黃	紅連繩	58
粉紅	黑連繩	25
粉紅	紅連繩	59
橘	長黑1	26
橘	長紅1	60
灰	長黑1	27
灰	長紅1	61
白	長黑1	28
白	長紅1	62
黃	長黑1	29
黃	長紅1	63
粉紅	長黑1	30
粉紅	長紅1	64
橘	長黑2	31
橘	長紅2	65
灰	長黑2	32
灰	長紅2	66
白	長黑2	33
白	長紅2	67
黃	長黑2	34
黃	長紅2	68
屏蔽		外罩
端子		




選擇28芯融接(HUC)時

線芯識別		
例) 腳針No.6 橘・黑2		
橘	橘	黑點2個
橘	黑1	1
橘	紅1	15
灰	黑1	2
灰	紅1	16
白	黑1	3
白	紅1	17
黃	黑1	4
黃	紅1	18
粉紅	黑1	5
粉紅	紅1	19
橘	黑2	6
橘	紅2	20
灰	黑2	7
灰	紅2	21
白	黑2	8
白	紅2	22
黃	黑2	9
黃	紅2	23
粉紅	黑2	10
粉紅	紅2	24
橘	黑3	11
橘	紅3	25
灰	黑3	12
灰	紅3	26
白	黑3	13
白	紅3	27
黃	黑3	14
黃	紅3	28
屏蔽		外罩
端子		



PCR母端連結器 連接器配置圖



n=總芯數

PCR半間距連結器電纜線


▼ SPCR-HUC(芯數36芯・50芯・96芯)

36芯



(註1) 請無視連接器上所記載的腳針編號
(註2) 多路的線做絕緣處理

綠色	Pin
綠/黑短點1	1
綠/紅短點1	19
灰/黑短點1	2
灰/紅短點1	20
白/黑短點1	3
白/紅短點1	4
黃/黑短點1	5
黃/紅短點1	22
粉紅/白短點1	5
粉紅/紅短點1	23
藍/黑短點1	6
藍/紅短點1	24
灰/黑短點2	7
灰/紅短點2	25
白/黑短點2	8
白/紅短點2	9
黃/黑短點2	10
黃/紅短點2	27



銲接處理側

1
2
20
17
35
18
36

綠色	Pin
粉紅/黑短點2	10
粉紅/紅短點2	28
綠/黑短點3	11
綠/紅短點3	29
灰/黑短點3	12
灰/紅短點3	30
白/黑短點3	13
白/紅短點3	31
黃/黑短點3	14
黃/紅短點3	32
粉紅/白短點3	15
粉紅/紅短點3	33
藍/黑短點4	16
藍/紅短點4	34
灰/黑短點4	17
灰/紅短點4	35
白/黑短點4	18
白/紅短點4	36

圓型壓著端子

50芯



(註1) 請無視連接器上所記載的腳針編號
(註2) 多路的線做絕緣處理

綠色	Pin
綠/黑短點1	1
綠/紅短點1	26
灰/黑短點1	3
灰/紅短點1	27
白/黑短點1	4
白/紅短點1	28
黃/黑短點1	5
黃/紅短點1	29
粉紅/白短點1	6
粉紅/紅短點1	30
藍/黑短點2	7
藍/紅短點2	31
灰/黑短點2	8
灰/紅短點2	32
白/黑短點2	9
白/紅短點2	33
黃/黑短點2	10
黃/紅短點2	34
粉紅/白短點2	11
粉紅/紅短點2	35
藍/黑短點3	12
藍/紅短點3	36
灰/黑短點3	13
灰/紅短點3	37
白/黑短點3	14
白/紅短點3	38
黃/黑短點3	15
黃/紅短點3	39
粉紅/白短點3	16
粉紅/紅短點3	40
藍/黑短點4	17
藍/紅短點4	41
灰/黑短點4	18
灰/紅短點4	42
白/黑短點4	19
白/紅短點4	43
黃/黑短點4	20
黃/紅短點4	44
粉紅/白短點4	21
粉紅/紅短點4	45
藍/黑短點5	22
藍/紅短點5	46
灰/黑短點5	23
灰/紅短點5	47
白/黑短點5	24
白/紅短點5	48
黃/黑短點5	25
黃/紅短點5	49
粉紅/白短點5	26
粉紅/紅短點5	50

銲接處理側

1
26
2
27
24
49
25
50

綠色	Pin
黃/黑短點3	14
黃/紅短點3	39
粉紅/黑短點3	15
粉紅/紅短點3	40
綠/黑短點4	16
綠/紅短點4	41
灰/黑短點4	17
灰/紅短點4	42
白/黑短點4	18
白/紅短點4	43
黃/黑短點4	19
黃/紅短點4	44
粉紅/白短點4	20
粉紅/紅短點4	45
藍/黑短點5	21
藍/紅短點5	46
灰/黑短點5	22
灰/紅短點5	47
白/黑短點5	23
白/紅短點5	48
黃/黑短點5	24
黃/紅短點5	49
粉紅/白短點5	25
粉紅/紅短點5	50


圓型壓著端子

96芯



(註1) 請無視連接器上所記載的腳針編號
(註2) 多路的線做絕緣處理

綠色	Pin
綠/黑短點1	1
綠/紅短點1	49
灰/黑短點1	2
灰/紅短點1	50
白/黑短點1	3
白/紅短點1	51
黃/黑短點1	4
黃/紅短點1	52
粉紅/白短點1	5
粉紅/紅短點1	53
藍/黑短點2	6
藍/紅短點2	54
灰/黑短點2	7
灰/紅短點2	55
白/黑短點2	8
白/紅短點2	56
黃/黑短點2	9
黃/紅短點2	57
粉紅/白短點2	10
粉紅/紅短點2	58
藍/黑短點3	11
藍/紅短點3	59
灰/黑短點3	12
灰/紅短點3	60



銲接處理側

1

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

</div